

PHILIPS



Bedrade dimmer switch (1 kanaal)

Hue

Voeg dimbare niet-slimme lampen toe aan Hue

App- en spraakbesturing

Geen batterij nodig

Krijg toegang tot nog meer met een Hue Bridge

8721103111876



Ultieme slimme verlichting

Voeg je dimbare niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening en gemak. Met de bedrade dimmer switch kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen, alles samen in één naadloze ervaring. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Bedien ze in de Hue app, met spraakassistenten of rechtstreeks vanaf je wandschakelaar. Stel automatiseringen in die passen bij je dagelijkse routine en neem lampen op in scènes. Je installeert de compacte module achter de schakelaar en hij werkt op netstroom - geen batterijen nodig. Als je een dimmer switch vervangt, is een drukschakelaar nodig om dit product te bedienen. Hij is onderdeel van het Hue ecosysteem en gebaseerd op een betrouwbaar Zigbee-netwerk, dus je blijft in controle over je lampen, ook als wifi uitvalt. Ga voor meer informatie naar <https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules>

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief Hue dimmer switch: Ja
- Middenstuk: Ja

Garantie

- 2 jaar: Ja

Diversen

- Speciaal ontworpen voor:
Functioneel, Slaapkamer, Eetkamer,
Woonkamer, Thuis kantoor, Hal,
Studeerkamer

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103111876

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 0,4

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 16,8 mm
- Totale lengte: 41 mm
- Totale breedte: 37,3 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 220-240 V
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL: Dry location
- Sensor radiofrequentie: MotionAware™
- Zigbee repeater-functionaliteit: Ja

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

De schakelaar

- Instelbare knoppen: 1
- Levensduur: 25,000 clicks
- Montagemogelijkheden: muur
- Ondersteunde bedrading: Neutrale draad, Zonder neutrale draad
- Uitvoerkanaal: 1 kanaal
- Lampbelasting: 20-150W halogeen, gloeilamp - leading-edge, 20-200W halogeen, gloeilamp - trailing-edge, 5-200W LED-trailing-edge (inclusief dimbare LED-voorschakelapparaten), 5-20W LED-leading-edge

Inhoud van de doos

- Wandschakelaar module: 1

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Philips Hue app: Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi: Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit: Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)

Specificaties van de doos

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103111876
- Nettogewicht: 0,02 kg
- Brutogewicht: 0,06 kg
- Hoogte: 140 mm
- Lengte: 88 mm
- Breedte: 45 mm



© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.