

PHILIPS



**Kabelgebundener Ein-/
Ausschalter (1 Kan.)**

Hue

**Nicht-smarte Lichter Hue
hinzufügen**

**Steuerung per App und
Sprache**

Keine Batterie erforderlich

**Mit einer Bridge mehr
Funktionen freischalten**

8721103111630



Einfaches, smartes Lichtsystem

Integriere Deine nicht-smarte Beleuchtung in Dein Philips Hue Ökosystem für mühelose Steuerung und Komfort. Mit dem kabelgebundenen Ein-/Ausschalter kannst Du die meisten traditionellen Lampen und Leuchten zusammen mit Deinen bestehenden Hue Lampen steuern, alles als ein nahtloses Erlebnis. Du musst Deine antiken Kronleuchter oder Designer-Fassungen nicht ersetzen. Mach die Leuchten, die Du liebst – zu smarten Leuchten! Steuere sie in der Hue App, mit Sprachassistenten oder direkt über Deinen Wandschalter. Stelle Timer und Zeitpläne ein, passend zu Deinem Tagesablauf. Das kompakte Modul wird hinter dem traditionellen Schalter installiert und ist netzbetrieben, es wird keine Batterie benötigt. Als Teil des Hue Ökosystems, das auf einem zuverlässigen Zigbee-Netzwerk basiert, behältst Du die Kontrolle über Deine Lampen, auch wenn das WLAN ausfällt. Für weitere Informationen: <https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules>

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Synthetik

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 25.000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Hue Dimmschalter im Lieferumfang enthalten: Ja
- Herzstück: Ja

Garantie

- 2 Jahre: Ja

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Funktional, Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Home Office, Flur, Arbeitszimmer

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8721103111630

Stromverbrauch

- Leistung: 0,6

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 16,8 mm
- Gesamte Länge: 41 mm
- Gesamte Breite: 37,3 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Netzstrom: 220-240 V
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse III
- UL nasse/ feuchte/ trockene Umgebung: Dry location
- Hochfrequenz-Sensor: Nicht anwendbar
- Zigbee-Repeater-Funktionalität: Ja
- Montageoptionen: Decke, Wand

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Der Schalter

- Konfigurierbare Tasten: 1
- Nutzlebensdauer: 25,000 clicks
- Montageoptionen: Wand
- Unterstützte Verdrahtung: Nullleiter
- Ausgangskanal: 1 Kanal
- Unterstützter Schaltertyp: Druck, Kippschalter
- Lampenlast: 6 A
- Dimmerlast: Nicht anwendbar

Was ist in der Verpackung?

- Wandschalter-Modul: 1

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- Philips Hue App: Android 12.0 und höher, iOS 17 oder höher
- WLAN: Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 48 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-Funktionalität: Über Hue Bridge oder Drittanbieter-Hubs (Thread Border Router)

Kartonspezifikationen

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103111630
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,05 kg
- Höhe: 140 mm
- Länge: 88 mm
- Breite: 45 mm





© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.