

PHILIPS



**Bedrade aan-
uitschakelaar (1 kanaal)**

Hue

**Voeg niet-slimme lampen toe
aan Hue**

App- en spraakbesturing

Geen batterij nodig

**Krijg toegang tot nog meer
met een Bridge**

8721103111630



Ultieme slimme verlichting

Neem je niet-slimme lampen op in je Philips Hue ecosysteem voor moeiteloze bediening en gemak. Met de bedrade aan-uitschakelaar kun je de meeste traditionele lampen en armaturen bedienen samen met je bestaande Hue lampen, alles samen in één naadloze ervaring. Je hoeft je antieke kroonluchters of designer armaturen niet te vervangen. Maak de lampen waar je al van houdt slim! Bedien ze in de Hue app, met spraakassistenten of rechtstreeks vanaf je wandschakelaar. Stel handige timers en schema's in die passen bij je dagelijkse routine. Je installeert de compacte module achter de traditionele schakelaar en hij werkt op netstroom - geen batterijen nodig. Hij is onderdeel van het Hue ecosysteem en gebaseerd op een betrouwbaar Zigbee-netwerk, dus je blijft in controle over je lampen, ook als wifi uitvalt. Ga voor meer informatie naar <https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules>

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 25.000

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief Hue dimmer switch: Ja
- Middenstuk: Ja

Garantie

- 2 jaar: Ja

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Functioneel, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Thuis kantoor, Hal, Studeerkamer

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103111630

Opgenomen vermogen

- Energieverbruik: 0,6

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 16,8 mm
- Totale lengte: 41 mm
- Totale breedte: 37,3 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 220-240 V
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL: Dry location
- Sensor radiofrequentie: Not applicable
- Zigbee repeater-functionaliteit: Ja

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Ja

De schakelaar

- Instelbare knoppen: 1
- Levensduur: 25,000 clicks
- Montagemogelijkheden: muur
- Ondersteunde bedrading: Neutrale draad
- Uitvoer kanaal: 1 kanaal
- Lampbelasting: 6 A

Inhoud van de doos

- Wandschakelaar module: 1

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Philips Hue app: Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi: Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 48 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden: Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit: Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)

Specificaties van de doos

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103111630
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutogewicht: 0,05 kg
- Hoogte: 140 mm
- Lengte: 88 mm
- Breedte: 45 mm





© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.